

# PORTÁTIL SG-200 RADIO BIDIRECCIONAL PMR446 (uso libre)

## CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- Clasificación IP54 a prueba de salpicaduras y polvo
- Audio nítido y claro
- Potencia de audio: 1 W
- Batería de Litio de 1700 mAh y duración de hasta 48 horas
- 16 canales programables
- 50 tonos CTCSS y 210 códigos DCS en TX y RX
- VOX incorporado para comunicaciones manos libres
- Anuncio por voz
- Exploración de canales
- Alarma de emergencia
- Ahorro de batería
- Programable a través del PC



**COMPACTO, LIGERO Y DURADERO  
MUY FÁCIL DE MANEJAR  
LISTO PARA USAR**

## ESPECIFICACIONES

### General

|   |  |
|---|--|
| Frecuencia                                  | 446 Mhz  |
| Número de canales                           | 16 canales   |
| Fuente de alimentación                      | 3.7V DC  |
| Dimensiones (sin antena y clip de cinturón) | 98 mm (Alto) x 55 mm (Ancho) x 30 mm (Profundidad) |
| Peso (con antena y batería)                 | 170 gr   |

### Transmisor

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Potencia de salida RF   | 0.5W                         |
| Espaciado de canales  | 12,5 / 25kHz                 |
| Estabilidad de frecuencia (-30°C a +60°C)                       | ±1.5ppm                      |
| Desviación de la modulación                                     | ≤ 2.5kHz / ≤ 5kHz            |
| Espurios y armónicos  | -36dBm < 1GHz, -30dBm > 1GHz |
| Zumbido y ruido de FM   | -40dB / -45dB                |
| Potencia del canal adyacente                                    | ≥ 60dB                       |
| Respuesta de frecuencia de audio (Preénfasis, de 300 a 3000 Hz) | +1 ~ -3dB                    |
| Distorsión de audio a 1000 Hz, 60 % nominal Max. Dev.           | < 5%                         |

### Receptor

|  |                     |
|--|---------------------|
| Sensibilidad (12 dB SINAD)             | ≤ 0.25µV / ≤ 0.35µV |
| Selectividad de los canales adyacentes | - 60dB / -70dB      |
| Distorsión de audio                    | < 5%                |
| Emisiones espurias radiadas            | -54dBm              |
| Rechazo de la intermodulación          | -70dB               |
| Salida de audio @ < 5% de distorsión   | 1W                  |


## Accesorios incluidos



LB-200



Cargador



BC-18



Correa de mano

MADE IN CHINA



C/La Paz nº35 Bajo  
33209 Gijón Asturias Spain  
Tel. 985 17 12 83

swan@swan.es  
www.swan.es  
www.walkiesprofesionales.es

VECKOM

Radio de dos vías

