PORTÁTIL SW-18 RADIO BIDIRECCIONAL PMR446 (uso libre)

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- Clasificación IP54 a prueba de salpicaduras y polvo
- Linterna LED
- Potencia de audio: 1 W
- Batería de Litio de 1700 mAh y duración de hasta 40 horas
- 99 canales programables
- 38 tonos CTCSS y 83 códigos DCS en TX y RX
- VOX incorporado para comunicaciones manos libres
- Pantalla LCD retroiluminada
- Exploración de canales
- Alarma de emergencia
- 10 tonos de llamada seleccionables
- Puerto micro USB para recargar

ULTRA-COMPACTO, LIGERO Y DURADERO
MUY FÁCIL DE MANEJAR
PUERTO DE CARGA MICRO USB

ESPECIFICACIONES

General

Frecuencia	446 Mhz
Número de canales	99 canales
Fuente de alimentación	3.7V DC
Dimensiones (sin antena y clip de cinturón)	88 mm (Alto) x 52 mm (Ancho) x 30 mm (Profundidad)
Peso (con antena y batería)	145 gr

Transmisor

Potencia de salida RF	0.5W
Espaciado de canales	12.5 kHz
Estabilidad de frecuencia (-30ºC a +60ºC)	±1.5ppm
Desviación de la modulación	≤ 2.5kHz
Espurios y armónicos	-36dBm < 1GHz, -30dBm > 1GHz
Zumbido y ruido de FM	-40dB
Potencia del canal adyacente	≥ 60dB
Respuesta de frecuencia de audio (Preénfasis, de 300 a 3000 Hz)	+1 ~ -3dB
Distorsión de audio a 1000 Hz, 60 % nominal Max. Dev.	< 5%

Receptor

Sensibilidad (12 dB SINAD)	≤ 0.25µV
Selectividad de los canales adyacentes	- 60dB
Distorsión de audio	< 5%
Emisiones espurias radiadas	-54dBm
Rechazo de la intermodulación	-70dB
Salida de audio @ < 5% de distorsión	1W

Accesorios incluidos

LB-18

Adaptador AC

Micro USB Cable

CA-18

BC-18

Correa de mano

MADE IN CHINA

SWAN Comunicaciones, S.A.
C/La Paz nº35 Bajo
33209 Gijón Asturias Spain
Tel. 985 17 12 83

swan@swan.es
www.swan.es
www.walkiesprofesionales.es

VECKOM

Radio de dos vías