



Microaltavoz Bluetooth Veckom

Observaciones: Los datos son solo de referencia, consúltenos para obtener más detalles.

Operaciones básicas:

Modelo	MB221
Nombre de la red inalámbrica	CED_HMIC13
Imagen	
Dimensiones	85*62*30mm
Version Bluetooth	BT 5.3
Ámbito de aplicación	Walkie Talkie / Teléfono Móvil / Plataforma ZELLO (En evaluación)
Capacidad de la batería	1200mAh
Tiempo de carga	Carga completa en 3 horas
Puerto de carga	USB tipo C
Tiempo de conversación	50 horas aprox
Tiempo en espera	600 horas
Clasificación impermeable	No impermeable / IP67 impermeable opcional
Material	PC
Tratamiento superficial	Textura
Interfaz de audio	Conector de 3,5 mm , compatible con auriculares universales de 3,5 mm
	En el lateral, con cubierta impermeable
	
Hardware	Chip Bluetooth: AC6976D4 , con programa
	Chip de carga: XT4066
	Amplificador de potencia de audio: M48905 , salida de potencia de 2 W disponible
Tamaño del altavoz	40mm
Impedancia	8Ω
Potencia del altavoz	Potencia nominal 1W
Índice de sensibilidad	58dB @ 1KHz
Reducción ruido para llamadas	Reducción de ruido para llamadas de enlace ascendente (provisional)
Micrófono	Micrófono de condensador
Sensibilidad del micrófono	-34dBV / Pa
MIC SNR	115dB
Consumo de energía de recepción de radio	<400mA
Consumo de energía en modo de espera conectado	≤2mA
Consumo de energía apagado	7.5uA
Salida de audio	≥300mW
Tensión de funcionamiento	3.7VDC
Tiempo de sincronización del Bluetooth	<=5S
Distancia de transmisión Bluetooth	Distancia máxima de transmisión >=8 metros
Banda de frecuencia BT	2.402~2.480GHz
Velocidad de comunicación BT	Hasta 2Mbps
Formato de códec de transmisión de audio	AAC, SBC
Compatibilidad	La compatibilidad básica está garantizada bajo la condición de la certificación Bluetooth, incluidos los periféricos principales, como teléfonos móviles, portátiles, walkie talkies y otros dispositivos. El auricular es compatible con los siguientes sistemas operativos: 1. Admite sistemas operativos iOS 9.0 y superiores 2. Admite sistemas operativos Android 6.0 y superiores 3. Admite sistemas operativos Windows 7.0 y superiores
Ambiente de trabajo	Temperatura de funcionamiento 0 ~ 45 °C Humedad de trabajo 5% ~ 95% Temperatura de almacenamiento -20 ~ 60°C Humedad de almacenamiento 5% ~ 95%

Encendido / apagado	Girar el potenciómetro del interruptor de volumen en el sentido de las agujas del reloj y al escuchar un "clic" indica que está encendido, girar el potenciómetro del interruptor de volumen en el sentido contrario a las agujas del reloj y al escuchar un "clic" indica que está apagado.
Subir/bajar volumen	Gire el potenciómetro del interruptor de volumen hacia la derecha para aumentar el volumen, hacia la izquierda para disminuir el volumen.
Botón PTT	Transmite cuando se presiona, y recibe cuando se suelta
Para conectar un nuevo dispositivo	Mantenga presionado el botón PTT cuando el dispositivo esté apagado, luego enciéndalo y manténgalo presionado durante 5 segundos para ingresar al modo de emparejamiento
Para borrar la memoria de conexión	Mantenga presionado el "botón PTT" cuando el dispositivo esté apagado, luego enciéndalo y mantenga presionado el botón PTT durante 10 segundos para borrar la memoria Bluetooth. Luego ingrese automáticamente al modo de emparejamiento después de encender el dispositivo nuevamente.
Actualización de la APP	Ingrese al modo de actualización de la aplicación presionando el "botón PTT" 8 veces seguidas cuando el micrófono está encendido

Indicadores luminosos	<ul style="list-style-type: none"> - Encendido: luz azul encendida - Bluetooth no conectado: luz azul parpadea rápidamente - Bluetooth conectado: luz azul parpadea una vez cada 5 segundos - Emparejamiento de Bluetooth: rojo y azul parpadeando alternativamente - Durante la llamada: la luz roja siempre está encendida - Batería baja: la luz roja parpadea una vez cada 5 segundos - Apagado: la luz roja parpadea 3 veces - Carga: luz roja encendida - Carga completa: luz verde encendida
-----------------------	--



C/La Paz nº35 Bajo
33209 Gijón Asturias
Spain
Tel. 985 17 12 83

swan@swan.es
www.swan.es
www.walkiesprofesionales.es